


MANUALE DI ISTRUZIONI


Modulo interruttore Wi-Fi Super Mini

DYNAMIS-WR1




SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di prodotto	Mini modulo interruttore Wi-Fi
Tensione	100-240V
Corrente	16A
Carico max.	3680W / 300W per LED
Frequenza WiFi	2.4GHz~2.4835GHz WiFi 802.11 b/g/n
Temp. di esercizio	-10°C - +40°C
Portata	≤ 200 m
Dimensioni (LxPxA)	39X39X15 mm
Grado IP	IP20
Garanzia	2 anni
Certificazioni	CE, ROHS




Controllo ovunque nel mondo, in qualsiasi momento, con un'unica App mobile



INSTALLAZIONE

▲ Avvertenze:



1. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, nel rispetto delle normative locali.
2. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
3. Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità o ambienti caldi.
4. Installare il dispositivo lontano da forti sorgenti di segnale, come forni a microonde, che possono causare interruzioni del segnale e malfunzionamenti.
5. Ostacoli come muri in cemento o materiali metallici possono ridurre la portata effettiva del dispositivo e vanno evitati.
6. NON tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.



COMANDO MANUALE

Il morsetto del modulo prevede il collegamento di un comando manuale, così l'utente può accendere/spengere tramite interruttore.

- Interruttore on/off per funzione di accensione/spengimento permanente.
- Note:
- 1) I comandi da App e da interruttore si sovrascrivono a vicenda: resta in memoria l'ultima impostazione.
 - 2) Il controllo da App è sincronizzato con l'interruttore manuale.



Istruzioni e schemi di cablaggio

1. Togliere l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento elettrico.
2. Collegare i fili secondo lo schema di cablaggio.
3. Inserire il modulo nella scatola di derivazione.
4. Ridare alimentazione e seguire le istruzioni di configurazione del modulo.

Note:

Durante la configurazione tenere lo smartphone vicino al modulo e assicurarsi di avere almeno il 50% di segnale Wi-Fi.

FAQ

D1: Cosa fare se non riesco a configurare il modulo?

- a. Verificare che il dispositivo sia alimentato.
- b. Assicurarsi che smartphone e modulo siano connessi alla stessa rete WiFi a 2,4 GHz.
- c. Verificare che la connessione internet sia buona.
- d. Assicurarsi che la password inserita nell'App sia corretta.
- e. Assicurarsi che il cablaggio sia corretto.

D2: Quali dispositivi si possono collegare a questo modulo Wi-Fi?

La maggior parte degli apparecchi elettrici domestici, ad esempio lampade, lavatrice, macchina del caffè, ecc.

D3: Cosa succede se il WiFi si interrompe?

Il dispositivo collegato al modulo resta comandabile dall'interruttore tradizionale; quando il WiFi torna attivo, il modulo si ricollega automaticamente alla rete.

D4: Cosa fare se cambio la rete Wi-Fi o la password?

Occorre ricollegare il modulo alla nuova rete Wi-Fi, come indicato nel Manuale d'uso dell'App.

D5: Come si resetta il dispositivo?

1. Azionare l'interruttore manuale collegato al modulo (on/off) finché la spia lampeggia rapidamente.
2. Togliere e ridare alimentazione al dispositivo per 5 volte finché la spia lampeggia.

MANUALE D'USO APP



APP iOS / Android


1

Scansiona il codice QR per scaricare l'App Tuya Smart, oppure cerca "Tuya Smart" su App Store o Google Play e scarica l'App.




2

Accedi o registra il tuo account con il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail. Inserisci il codice di verifica ricevuto via SMS o e-mail, quindi imposta la password di accesso. Tocca "Crea famiglia" per entrare nell'APP.




3

Terminato il cablaggio del modulo, aziona l'interruttore tradizionale ON/OFF per 5 volte (con intervalli non troppo brevi) finché la spia lampeggia: il modulo entra in modalità abbinamento.




4

Attiva prima il Bluetooth sullo smartphone, poi apri l'App e tocca "+" in alto a destra: vedrai "Dispositivi da aggiungere", tocca "Vai ad aggiungere". Nota: anche senza Bluetooth il dispositivo può essere trovato, ma la ricerca è più lenta.



5

Assicurati che smartphone e interruttore Wi-Fi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Seleziona i dispositivi da aggiungere, tocca "+" per procedere, inserisci rete Wi-Fi e password e conferma.



6

L'abbinamento richiede circa 10-120 secondi, a seconda delle condizioni della rete.




7

Ad abbinamento completato, l'interruttore Wi-Fi verrà visualizzato nell'App.



8

Collega Amazon Alexa o Google Assistant per il controllo vocale, oppure condividi i dispositivi con familiari o amici.



9

Goditi la tua casa smart: controlla l'illuminazione con la nostra app tutto-in-uno ovunque tu sia nel mondo, oppure semplicemente con la voce, comodamente seduto a casa.